

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/reczny-ostrzegacz-pozarowy-rop-p-6280.html>

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP

Cena brutto	124,12 zł
-------------	------------------

Cena netto	100,91 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	921400
------------------	---------------

Opis produktu

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP przeznaczony jest do montażu na zewnątrz lub wewnątrz obiektów przemysłowych i użytku publicznego. Wykonywany jest w dwóch wersjach: podtynkowej i nadtynkowej. Każda z wersji oferowana jest w dwóch typach: A i B. ROP typ A w sytuacji alarmowej wymaga tylko zbitcia szybki co powoduje zwolnienie przycisku. W ROP typ B po zbitciu szybki należy wcisnąć przycisk z samoczynnym powrotem.

Uruchomienia i wysyłanie sygnału następuje poprzez zbitcie szybki (typ A) lub po zbitciu szybki i wciśnięciu przycisku z samoczynnym powrotem (typ B). Kasowanie stanu alarmowego następuje przez wymianę elementu kruchego (szybki).

Co najmniej raz w roku sprawdzać poprawność działania ROP w systemie sygnalizacji pożarowej zmieniając stan dozorowania w stan alarmowania, w sposób następujący:

- zdjąć płytę czołową wypinając ją z zatrzasków używając wkrętaka
- odkręcić 4 wkręty mocujące szybkę
- zdjąć szybkę i kilkakrotnie nacisnąć i zwolnić przycisk
- zmontować wyrób zachowując odwrotną kolejność

Napięcie znamionowe izolacji

Prąd znamionowy ciągły

Napięcie znamionowe łączeniowe

Częstotliwość znamionowa

Znamionowy prąd łączeniowy:

w kat. użytkowania AC-15

w kat. użytkowania AC-22A

Przekroje przewodów przyłączeniowych

Stopień ochrony

Ui = 690V

Iu = Ithe = 12A

Ue = 400V~

50Hz

Ie = 10A / Ue = 230V~

Ie = 12A / Ue = 400V~

1÷2,5 mm²

IP65

Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 54-11.

Świadectwo dopuszczenia Nr: 3311/2018

Certyfikat zgodności EC Nr: 1438/CPD/0327

Nr katalogowy

Ozn.handlowe

Tory prądowe

ROP A - Wersja samoczynna

921400WP-1s

NC-NO