

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/zlaczka-bezpiecznikowa-z-uchylna-podstawka-bezpiecznika-2-5-mm-p-5606.html>



Złączka bezpiecznikowa z uchylną podstawką bezpiecznika 2,5 mm²

Cena brutto	59,11 zł
Cena netto	48,06 zł
Numer katalogowy	2002-1611/1000-541

Opis produktu

Złączka bezpiecznikowa z uchylną podstawką bezpiecznika 2,5 mm²

Dane techniczne:

- Konstrukcja: złącze listowe
- Jednostka pakowania: 50szt.
- Szerokość: 6,2 mm / 0.244 in
- Wysokość: 66,1 mm / 2.602 in
- Głębokość od górnej krawędzi szyny: 57,2 mm / 2.252 in
- Kolory: szary
- Sposób montażu: Szyna montażowa TS 35
- Płaszczyzna opisu: Opis na środku/z boku
- Sygnalizacja stanu pracy: 12-30V, 120V, 230V, 30-65 V
- Łączna liczba zacisków: 2, 3, 4
- Łączna liczba potencjałów: 1
- Liczba poziomów: 1
- Liczba miejsc na mostek: 2
- Technika podłączania przewodu: Push-in CAGE CLAMP®
- Sposób otwierania zacisku: Przyrząd montażowy
- Materiał podłączanego przewodu: Miedź
- Przekrój znamionowy: 2,5 mm²
- Przewód jednodrutowy: 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
- Przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi: 0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
- Przewód linkowy: 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa: 0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi: 1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
- Wskazówka (przekrój przewodu): Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
- Długość odizolowania przewodu: 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 in
- Kierunek oprzewodowania: Oprzewodowanie od czoła

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość zacisków fazowych: 2 , 3 , 4

Sygnalizacja stanu pracy: 12 30 V , 120 V , 230 V , 30 65 V