

KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Agregat jednofazowy benzynowy
2,5 / 2,8 kVa PGG2800X

Typ: EG-PGG2800X



Dane techniczne	
PARAMETRY AGREGATU	
Częstotliwość	50Hz
Moc nominalna 1~	2.5kVA/2.5kW
Moc maksymalna 1~	2.8kVA/2.8kW
Napięcie	230V
Prąd nominalny	10.9A
Obroty	3000rpm
Wyjście DC	12V/8.3A
Licznik motogodzin	-
Bezpiecznik na panelu sterowania	Tak
PARAMETRY PRĄDNICY	
Model prądnicy	PPANF1-2.8
Typ prądnicy	Synchroniczna
Ilość pól prądnicy	2
Ilość faz	Jednofazowy
System kontroli	Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR)
Współczynnik mocy	1cosΦ
Klasa izolacji	B
PARAMETRY SILNIKA	
Marka silnika	Pezal
Model silnika	PG200G1
Typ silnika	Jednocylindrowy, 4-suwowy, OHV
Średnica x skok cylindra	68x54mm
Pojemność silnika	196cm ³
Kompresja	8.5:1
Moc nominalna silnika	3.6kW
UKŁAD CHŁODZENIA	
Rodzaj chłodzenia	Powietrze
Pojemność układu	-
OLEJ	
Smarowanie	Rozbryzgowe
Rodzaj oleju	SAE10W-30, SAE15W-40
Pojemność zbiornika oleju	0.6L
Czujnik oleju	Tak
Zużycie oleju	0.020L/h
SYSTEM ZAPŁONU	
Rozruch	Ręczny
Moc rozrusznika	-

Maksymalny prąd ładowania akumulatora	-
Pojemność akumulatora	-
PALIWO	
Rodzaj paliwa	Pb95
Maksymalne zużycie paliwa	1.47L/h
Pojemność zbiornika paliwa	14L
Czas pracy na pełnym zbiorniku	9.5h
PARAMETRY TECHNICZNE	
Struktura	Niezabudowany
Wymiary	605x460x460mm
Waga	46.0kg

EG System nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Dane techniczne i ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszych informacji.