

KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Agregat jednofazowy diesel
2,8 / 3,2 kVa KDE3500X

Typ: EG-KDE3500X



Dane techniczne	
PARAMETRY AGREGATU	
Częstotliwość	50Hz
Moc nominalna 1~	2.8kVA/2.8kW
Moc maksymalna 1~	3.2kVA/3.2kW
Napięcie	230V
Prąd nominalny	12.2A
Obroty	3000rpm
Wyjście DC	12V/8.3A
Licznik motogodzin	-
Bezpiecznik na panelu sterowania	Tak
PARAMETRY PRĄDNICY	
Model prądnicy	KPANF1-3.2
Typ prądnicy	Synchroniczna
Ilość pól prądnicy	2
Ilość faz	Jednofazowy
System kontroli	Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR)
Współczynnik mocy	1cosΦ
Klasa izolacji	B
PARAMETRY SILNIKA	
Model silnika	KM178GAX
Typ silnika	Jednocylindrowy, 4-suwowy, bezpośredni wtrysk
Średnica x skok cylindra	78x62mm
Pojemność silnika	296cm ³
Kompresja	20:1
Moc nominalna silnika	3.68kW
UKŁAD CHŁODZENIA	
Rodzaj chłodzenia	Powietrze
Pojemność układu	-
OLEJ	
Smarowanie	Ciśnieniowe
Rodzaj oleju	SAE10W-30, SAE15W-40
Pojemność zbiornika oleju	1.1L
Czujnik oleju	Tak
Zużycie oleju	0.01L/h
SYSTEM ZAPŁONU	
Rozruch	Ręczny
Moc rozrusznika	-
Maksymalny prąd ładowania akumulatora	-

Pojemność akumulatora	-
PALIWO	
Rodzaj paliwa	ON-Diesel
Maksymalne zużycie paliwa	≤1.1L/h
Pojemność zbiornika paliwa	12.2L
Czas pracy na pełnym zbiorniku	11.1h
PARAMETRY TECHNICZNE	
Struktura	Niezabudowany
Wymiary	660x490x535mm
Waga	≤68kg

EG System nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Dane techniczne i ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszych informacji.