

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/zaciski-transformatorowe-3-p-83.html>

Zacisk transformatorowy TOGA 3

Cena brutto	459,09 zł
Cena netto	373,24 zł
Czas wysyłki	Na zapytanie
Numer katalogowy	1115-811-312-350/004

Opis produktu

Zacisk transformatorowy TOGA 3

Zaciski przeznaczone do realizacji poziomego odejścia z przepustów niskiego napięcia elektroenergetycznych transformatorów rozdzielczych dla gwintów w zakresie od M12 do M30x2.

Budowa

- Korpus – odkuwka mosiężna ocynowana
- Śruby mocujące – stal nierdzewna
- Śruby dociskowe – mosiądz ocynowany

Przyłączalność:

- Przewody główne:
 - 2 x 50 do 240 mm² RE, RM, SM,
 - 2 x 300 mm² RMC
- Przewody pomocnicze (TOGA 3/A): 1 x 2,5 do 50 mm²
- Przewody pomocnicze (TOGA 3): 2 x 2,5 do 50 mm²
- Możliwość podłączenia końcówki uziemiacza.

Dostępne modele:

Nr katalogowy	KTM	Typ	Gwint Przyłączeniowy	I max [A]	Moc transformatora
BK 6150	1115-811-312-350	TOGA-3/M12	M 12	250	do 160 kVA
BK 6151	1115-811-312-340	TOGA-3/M12/N	M 12	250	do 160 kVA
BK 6152	1115-811-312-310	TOGA-3/M12/A	M 12	250	do 160 kVA
BK 6153	1115-811-316-350	TOGA-3/M16	M 16	400	do 200 kVA
BK 6154	1115-811-316-340	TOGA-3/M16/N	M 16	400	do 200 kVA
BK 6155	1115-811-316-310	TOGA-3/M16/A	M 16	400	do 200 kVA
BK 6156	1115-811320-350	TOGA-3/M20	M 20	630	do 250 kVA/400 kVA
BK 6157	1115-811-320-340	TOGA-3/M20/N	M 20	630	do 250 kVA/400 kVA
BK 6158	1115-811-320-310	TOGA-3/M20/A	M 20	630	do 250 kVA/400 kVA
BK 6159	1115-811-330-350	TOGA-3/M30	M 30 x2	1000	630 kVA
BK 6160	1115-811-330-340	TOGA-3/M30/N	M 30 x 2	1000	630 kVA
BK 6161	1115-811-330-310	TOGA-3/M30/A	M 30 x 2	1000	630 kVA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwint przyłączeniowy: M 12 , M 16 , M 20 , M 30x2

Wersja zacisku: TOGA-3 , TOGA-3/N , TOGA-3/A